SW-410

DEUTSCH

Benutzerhandbuch

smartek

1. Descripción

2. Funktionen

- CPU: Nordic 52832
- 1,3-Zoll-TFT-Touchscreen mit 240 * 240 Pixeln
- Bluetooth 4,0 BLE
- Silikonarmband
- Langlebiger 460-mAh-Akku (3-5 Tage bei normalem Gebrauch und bis zu 20 Tage im Standby-Modus)
- Gewicht: 50 Gramm
- Maße: 45 * 45 * 10 mm
- Zeigt an:
  - Datum und Uhrzeit
  - Erinnerungen
  - Nachrichtenbenachrichtigung
  - Sport- und GPS-Modus
  - Remote-Kameraaufnahmen für Selfies
  - Schrittzähler
  - Herzfrequenzmesser
  - Anruf- und SMS-Benachrichtigung
  - Schlafmonitor
  - Stoppuhr

2. App

Um die App herunterzuladen, gehen Sie zu Ihrem App-Manager (App Store auf dem iPhone, Google Play auf Android oder anderen) und suchen und installieren Sie "Fundo". Wenn es nicht angezeigt wird, können Sie es in einer Internet-Suchmaschine oder durch Scannen des QR-Codes suchen, der im Menü „Mehr" der Uhr angezeigt wird. Sie können auch den Ihrem Betriebssystem entsprechenden QR-Code scannen:

Android

iOS

3. Riemeninstallation

Sie können den Gurt Ihres SW-410 ändern, wenn Sie möchten. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: (Der Gurt sollte 22 mm breit sein.)

1) Führen Sie Teil (A) in das Stiftloch Ihrer Uhr ein
2) Drücken Sie den Auslöser (B), um den Stift (C) vom Riemen zurückzuziehen
3) Setzen Sie den Stift (C) in das freie Loch der Uhr und lassen Sie den Abzug (B) los, um ihn zu befestigen.



4. Synchronisation

Um Ihren SW-410 zu synchronisieren, müssen Sie zuerst die Fundo-App herunterladen und installieren. Gehen Sie danach zur Option "Mehr" unten rechts in der App.

Klicken Sie dann auf "Smart Watch hinzufügen" und wählen Sie das Gerät aus, das als V200 angezeigt wird.

5. Funktionen in SW-410

Wischen Sie im Hauptbildschirm von rechts nach links, um im Funktionsmenü zu navigieren (einige davon sind unten dargestellt):

- Herzfrequenzmesser: Messen Sie Ihre Herzfrequenz
- Trainingsaufzeichnung
- Schlafmonitor. Messen Sie die Qualität der Ruhe
- Schrittzähler
- Sportmodus: Zeichnen Sie Ihr Training auf. Die GPS-Funktion wird bei jedem Training aktiviert, muss jedoch geöffnet sein und einige Sekunden benötigen, um eine Verbindung herzustellen. Wischen Sie den Bildschirm nach rechts, um das Training zu beenden.
- Alarm Um Ihren Alarm zu konfigurieren, müssen Sie auf der Registerkarte "Mehr" der App programmieren
- Countdown
- Telefon suchen. Senden Sie ein akustisches Signal an Ihr Telefon, um es lokalisieren zu können. Es ist erforderlich, dass das Telefon nicht stummgeschaltet ist
- Uhreinstellungen.

6. Benachrichtigungen

Sie können Benachrichtigungen von Ihren Apps von Ihrem Telefon auf Ihrer SW-410-Uhr erhalten. Klicken Sie dazu in der App auf die Option "Mehr" und schieben Sie sie, bis Sie die folgenden Optionen finden. Um sie zu aktivieren, schieben Sie die Taste rechts, bis sie grün wird. ::



7. Nutzung der App

1) Synchronisieren Sie die Daten von der Uhr

2) Sportaktivitätsprotokoll und GPS

3) Schrittzähler

4) Ruheprotokoll

5) Datum, an dem die Daten angezeigt werden

6) Wetter in deiner Stadt

7) Schrittziel

8) Aktivitätszähler

9) Kalorienzähler, Trainingszeit und Distanz

10) Persönliche Einstellungen

11) Wöchentliche Analyse der Schritte und Ruhe

12) Hauptbildschirm der App

13) Tägliche Berichte über Aktivität, Herzfrequenz, Ruhe usw.

14) Weitere Einstellungen (Verbindungen, Suche nach Uhr, Benachrichtigungen usw.)

Wichtige Ankündigung

Die Fundo-App wurde nicht von Smartek entwickelt. Falsche Informationen oder Betriebsstörungen liegen nicht in der Verantwortung von smartek. In diesem Fall teilen Sie uns bitte den Fehler mit und wir werden versuchen, ihn so schnell wie möglich zu beheben.

Die von der Uhr gesammelten Daten sind Richtwerte und stellen keinen medizinischen Test dar

8. FAQ

1. Ich kann nicht richtig synchronisieren

Bitte stellen Sie sicher, dass kein anderes Gerät über Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden ist. Wenn in der Bluetooth-Suchmaschine mehrere Geräte angezeigt werden, bei denen es sich möglicherweise um Ihren SW-410 handelt, navigieren Sie zwischen den Menübildschirmen Ihres Armbands, bis Sie das Gerät finden, das den MAC des Armbands identifiziert (Einstellungen> Informationen). Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass sich die Uhr und das Mobiltelefon innerhalb von 10 Metern befinden. Trennen Sie Bluetooth von Ihrem Telefon und aktivieren Sie es erneut, um eine erneute Synchronisierung zu versuchen.

2. Synchronisiert keine Daten

Die Uhr SW-410 verfügt über ein System der Fehlerquote, um Fehlmessungen zu vermeiden. Bis Sie eine angemessene Datenmenge erreicht haben, können Sie die Informationen mit dem Armband nicht an Ihr Telefon senden.

3. Ich denke, die Messung ist nicht korrekt

Die SW-410-Uhr enthält einen Herzfrequenzmesser, einen Schrittzähler und andere Messgeräte, die über eine Software arbeiten, die die zum Zeitpunkt der Messung aufgezeichneten Daten interpretiert. Abhängig von der Physiognomie jeder Person sind diese Messungen möglicherweise nicht vollständig genau, da die SW-410-Uhr kein Messgerät für medizinische Zwecke ist. Die erhaltenen Daten sind Richtwerte und dienen dazu, dass jeder Benutzer eine globale Vorstellung von seiner körperlichen Verfassung hat.

4. Lädt den Akku nicht auf

Bitte stellen Sie sicher, dass die Ladeklemmen die Metallplatten des Armbands berühren. Überprüfen Sie auch, ob das USB-Kabel des Ladegeräts richtig in einen USB-Anschluss mit Stromversorgung eingesteckt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns.

5. Die App funktioniert nach dem letzten Update nicht richtig

Smartek ist nicht der App-Entwickler. Unsere SW-410-Uhr ist mit der von Drittanbietern entwickelten App kompatibel, da wir nicht sicherstellen können, dass alle Funktionen der App jederzeit korrekt funktionieren. Wenn Sie auf ein Problem stoßen, wenden Sie sich an uns, um technischen Support zu erhalten.

Konformitätserklärung

SMARTEK

Adresse: Ronda de Atocha 37, 28012 Madrid

Wir erklären in alleiniger Verantwortung die Konformität des in dieser Erklärung genannten SW-410-Produkts mit den CE RED 2014/53 / EU- und RoHS 2015/863 / EU-Vorschriften der Europäischen Union.

www.smartek.es
Technischer Service: sac@smartek.es

smartek